



ALL4000 Ethernet Sensormeter

Schwebte Ihnen schon immer eine Anwendung vor, bei der Sie über das Netzwerk, lokal oder an jedem beliebigen Punkt der Welt, Messdaten erfassen wollten? Die Steuerung einer Heizungs- und Klimaanlage, Kontrolle von Lager-, Reife- und Kühlräumen, Überwachung von Produktionsprozessen oder auch einfach nur die Aussen- und Innentemperatur im Ferienhaus? Was auch immer Ihr Einsatzgebiet ist, mit dem neuen ALL4000 Netzwerk-Sensormeter können Sie es auf einfache und kostengünstige Weise realisieren!

Der ALL4000 wird über seine 100Mbit-Ethernet-Schnittstelle an das Netzwerk angeschlossen, und stellt Ihnen einen Webserver zur Verfügung, auf dem in übersichtlicher Form die Messwerte graphisch und numerisch angezeigt werden; sowohl die aktuellen Werte als auch die Meßwerthistorie für einen einstellbaren Zeitraum. Als Sensorelemente steht die gesamte Palette der für den ALL3000 verfügbaren Sensoren zur Verfügung, und neue Meßsysteme für den ALL4000 sind ebenfalls geplant.

Beispielsweise gibt es Sensoren für Temperaturen von -55...+150 Grad C (auf Wunsch auch in wasserdichter und Chemikalien beständiger Ausführung), relative Luftfeuchtigkeit, 2 Sorten von Gleichspannungsmessern, einen Netzspannungsdetektor, einen Helligkeitsschwellschalter, zwei unterschiedliche Schwimmerschalter, Eingänge für 1..8 potentialfreie Kontakte, Bewegungsmelder uvm.

Da ja das Messen und Beobachten nur eine Seite der Medaille ist, wollen Sie vielleicht auch Schaltvorgänge auslösen und Steuerungsaufgaben übernehmen. Nichts leichter als das; denn der ALL4000 hat bereits 4 Reedrelais eingebaut, mit denen Sie Kleinspannungen direkt schalten können. Außerdem verfügt er über einen 433-MHz-Funksender, mit denen Sie alle Funksteckdosen, UP-Funkschalter, Rolladensteuerungen etc. aus dem Allnet Funk- Programm ansteuern können. Für die direkte Anzeige von Informationen "vor Ort" ist ein Anschluß für ein optionales LCD-Modul vorgesehen.

...und wenn Ihnen das auch noch nicht reicht, sind für eigene Erweiterungen 40 frei programmierbare bidirektionale TTL Ein/Ausgänge mit "on Board" - somit sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Ein optionales Speichermodul ermöglicht es zudem, die Messwerte in festgelegten Abständen in ein EEPROM zu schreiben, so daß sogar der autarke Betrieb als Datenlogger ohne Netzwerkanschluß möglich ist - hier tun sich gänzlich neue Meßmöglichkeiten auf, von der Temperatur- und Feuchtigkeitsüberwachung im Rohbau bis hin zur Gewässerkontrolle in Naturschutzgebieten, oder der Erfassung von Messwerten in Fahrzeugen.

ALLNET GmbH

Maistraße 2 - 82110 Germering
Tel.: +49 / 89 894 222 22 - Fax: +49 / 89 894 222 33
E-Mail: info@allnet.de - Internet: www.allnet.de

Irrtum und Produktänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen vorbehalten.
Die Produkte können von den hier gezeigten optisch abweichen.



Als zusätzliche Dreingabe gibt es noch einen integrierten Scriptinterpreter, der eine BASIC-ähnliche Scriptsprache abarbeiten kann. So können Sie direkt im Gerät Steuer- und Regelkreisläufe und Automatismen programmieren, die ablaufen, ohne daß ein PC zur Steuerung benötigt wird. Die Bearbeitung der Quelltexte ist entweder direkt über den Webbrowser möglich, oder über einen komfortablen Editor auf dem PC.

Die Steuerung nach Zeit ist ebenfalls kein Problem, eine batteriegepufferte Echtzeituhr ist selbstverständlich integriert. Somit können Schaltvorgänge völlig ohne Programmierung über einen einfachen "Schaltkalender" vorgegeben werden, oder es kann programmatisch die Uhrzeit ausgewertet und in die Regelkreise mit einbezogen werden. All diese Funktionen in einem einzigen Gerät vereint ermöglichen netzwerkbasierete Mess- und Steueraufgaben, die bisher nur mit erheblich höherem Aufwand und Platz/ Strombedarf zu realisieren gewesen wären.

Technische Daten ALL4000 / ALL4001

- Logische Sensorports: 16
- Physikalische Sensorports: 8/5
- integrierte Relaisausgänge: 4/0
- Expansionsport für bis zu 8 LCD-Displays
- Programmierbar mit Script
- Datenabfrage über XML via HTTP
- HTML-Seiten schützbar mit Username/PW
- 433-MHz Funksender on Board (nur ALL4000, optional für ALL4001)
- Netzwerkinterface: 10/100 Mbit TP
- Speicherausbau RAM/FLASH: 16 MB/4 MB
- Prozessorgeschwindigkeit: 250 MHz
- Datenlogging mit Timestamp (Anzahl Meßwerte): 5400
- Datenlogging (History für Web-anzeige) Meßwerte: 150
- Minimal/Maximalwertspeicherung
- batteriegepufferte Echtzeituhr
- simple Steuerung der Ausgänge über UDP und HTTP-Requests
- Steuerung der Ausgänge über Schaltmatrix
- TTL-Ports (davon frei nutzbar): 56 (40/24)

Mögliche Anwendungen

- Temperaturüberwachung in Serverräumen
- Temperaturkontrolle in industriellen Prozessen
- Kühlketten-Überwachung
- Heizungs- und Klima-Steuerung
- Fernüberwachung
- Objektsicherung
- USV-Überwachung
- Solaranlagen
- Umweltkontrolle in Lagerhäusern, Weinkellern, Brut- und Reiferäumen...
- Aquarien und Terrarien

ALLNET GmbH

Maistraße 2 - 82110 Germering
Tel.: +49 / 89 894 222 22 - Fax: +49 / 89 894 222 33
E-Mail: info@allnet.de - Internet: www.allnet.de

Irrtum und Produktänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen vorbehalten.
Die Produkte können von den hier gezeigten optisch abweichen.



ALL4000 – Sensoren & Zubehör

ALL3006 – Temperatursensor

- Lowcost
- 0.06 Grad C Auflösung, -40...+85 Grad C, genau auf +/- 0.3 Grad C
- Mit 1 Meter Kabel
- Art.-Nr. 27166

ALL3015 – Temperatursensor

- 0.06 Grad C Auflösung, -55...+125 Grad C, genau auf +/- 0.3 Grad C
- Mit 1 Meter Silikonkabel und 20 m Anschlußleitung
- Art.-Nr. 26780

ALL3018 – Luftfeuchtigkeits und Temperatursensor

- 0.01 Grad Auflösung, -40...+85 Grad C, genau auf +/- 0.5 Grad C
- 0.5 % Auflösung, 0...100 % Rel. Luftfeuchte, genau auf +/- 3.5 %,
- Mit 1 Meter Kabel
- Art.-Nr. 27359

ALL3028 – Luftdrucksensor

- 1 mBar Auflösung, 0...1023 mBar
- Betriebstemperatur -40...+85 Grad C
- Mit 1 Meter Kabel
- Art.-Nr. 27824

ALL3029 –

Luftdruck/Temperatur/ Luftfeuchtigkeitssensor

- 1 mBar Auflösung, 0...1023 mBar, 0.01 Grad Auflösung
- -40...+85 Grad C, genau auf +/- 0.5 Grad C
- 0.5 % Auflösung, 0...100 % Rel. Luftfeuchte, genau auf +/- 3.5 %
- Mit 1 Meter Kabel
- Art.-Nr. 28009

ALL3002 – Schaltausgang

- Schaltet mit Relais galvanisch getrennt bis zu 100 mA/75 V
- Mit 1 Meter Kabel
- Art.-Nr. 28196

ALL3003 – Schaltausgang

- Schaltet mit Optokoppler galvanisch getrennt bis zu 20 mA/24V
- Mit 1 Meter Kabel
- Art.-Nr. 28197

ALL3021 – Analogeingang

- Erfassung von Gleichspannungen
- Meßbereich: -40...+40 VDC, 0,02 V Auflösung
- Art.-Nr. 33502

ALLNET GmbH

Maistraße 2 - 82110 Germering
Tel.: +49 / 89 894 222 22 - Fax: +49 / 89 894 222 33
E-Mail: info@allnet.de - Internet: www.allnet.de

Irrtum und Produktänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen vorbehalten.
Die Produkte können von den hier gezeigten optisch abweichen.



ALL3022 – Analogeingang

- potentialgetrennte Erfassung von Gleichspannungen
- 2 unabhängige gleichzeitig nutzbare Meßbereiche: -40...+40 VDC, 0,02 V
- Auflösung -400...+400 VDC, Auflösung 0,2 V
- Art.-Nr. 27624

ALL3025 – Kontaktzähler

- Kann bis zu 1 Million Impulse zählen
- max. Zählfrequenz 1000 Impulse/Sekunde zum Anschluß eines potentialfreien Kontakts
- Art.-Nr. 27904

ALL3026 – Schalteingang

- Kann den Status eines potentialfreien Kontakts feststellen (offen/ geschlossen)
- Art.-Nr. 31801

ALL3031 – Helligkeitssensor

- Helligkeitsschwelle kann mit einem Trimmer eingestellt werden
- stellt fest, ob die Helligkeit größer oder kleiner als der eingestellte Schwellwert ist.
- Art.-Nr. 31787

ALL3024 – Netzspannungs-Detektor

- Kann feststellen, ob eine Steckdose Spannung führt.
- Potentialgetrennte Erfassung über Relais, daher auch Überwachung mehrerer Phasen mit mehreren ALL3024 möglich.
- Mit 1 Meter Kabel.

- Art.-Nr. 33501

ALL3027 – bidirektionaler 8 Bit-TTL-Port (Ein-/Ausgang)

- 8 Quasi-bidirektionale Ports zum Anschluss von eigenen Geräten, Erweiterungen, uvm. über 3,3 V TTL-Pegel.
- Auch lieferbar als ALL3027A mit Schraubklemmen für die 8 Eingänge, und als ALL3027B mit 8 Reedrelais als potentialfreie Ausgänge
- Art.-Nr. 35430

ALL3036 – Schwimmerschalter aus Polyamid

- (beständig gegen Öl, Benzin, Bremsflüssigkeit) zum Einbau mit 10 mm Montageloch Bauform länglich, mit ringförmigem Schwimmer, für Montage im Behälterboden oder -deckel.
- Länge ges. ca. 72 mm, Schwimmerdurchmesser 23 mm.
- Art.-Nr. 34417

ALL3037 – Schwimmerschalter aus Polyamid

- (beständig gegen Öl, Benzin, Bremsflüssigkeit) zum Einbau mit 16 mm Montageloch Bauform mit langem klappbarem Schwimmer, für seitliche Montage in der Behälterwand
- Länge ges. ca. 80 mm, Schwimmerdurchmesser 17.2 mm.
- Art.-Nr. 34418

ALLNET GmbH

Maistraße 2 - 82110 Germering
Tel.: +49 / 89 894 222 22 - Fax: +49 / 89 894 222 33
E-Mail: info@allnet.de - Internet: www.allnet.de

Irrtum und Produktänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen vorbehalten.
Die Produkte können von den hier gezeigten optisch abweichen.



ALL3007 - Line-Multiplexing Temperatursensor

- -40...+85 grad C, 0,06 Grad C Auflösung
- An einer Leitung vom ALL4000/4001 zu einem Temperatursensor können bis zu 2 ALL3007 Sensoren "zwischengeschaltet" werden
- Art.-Nr. 66358

ALL3052 - Optischer Rauchmelder

- Optischer Rauchmelder DIN EN54-zertifiziert
- 98x46 mm, für Wand- oder Deckenmontage mit abnehmbarem Melder und Befestigungsring.
- Alarm bleibt bis zum Aus/Einschalten gespeichert.
- Mit 1 m Anschlußkabel für ALL3000/ALL4000
- Art.-Nr. 58711

ALL3054 - Schocksensor

- Mit schraub- oder klebbarem Piezoelement zur Erkennung von Erschütterungen.
- Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar.
- Mit 1 m Anschlußkabel für ALL3000/ALL4000
- Art.-Nr. 61957

ALL3055 - Gasdetektor

- Erkennt das Vorhandensein von Gas (Erdgas, Propan, Butan), Alkohol, Kohlenmonoxid und anderer organischer Verbindungen.
- Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar.
- Mit 1 m Anschlußkabel für ALL3000/ALL4000
- Art.-Nr. 61845

ALL4003 - HUT Portextender

- Portextender um 3 weitere Ports für ALL4001

- 94mm Hutschiene
- inkl. Lochrasterfeld für eigene Sensoraufbauten
- Art.-Nr. 61956

ALL3088 - IP-Symcon Software

- IP-Symcon Software für Windows 2000/XP
- Erlaubt beliebige Verknüpfungen von Ereignissen und Messwerten von HaustechnikGeräten
- Programmierung über PHP-Scripte, grafische Bedien- und Konfigurationsoberfläche
- Visualisierung von Meßdaten und Bedienungsabläufen uvm.
- Art.-Nr. 37088

ALL4006 - HUT Temperaturfühler

- Temperatursensor für Hutschiene, 27 mm breit
- Temperaturbereich -40...+85 Grad C, 0,06 Grad C Auflösung
- Art.-Nr. 60987

ALL4012 - HUT Netzteil

- Netzteil für ALL4001 zur Hutschiene Montage, 94 mm
- 12V/800 mA unregelt
- für alle ALL40xx Module passend
- Art.-Nr. 59978

ALL4018 - HUT Temperatur/Feuchtigkeitssensor

- Temperatur/Feuchtesensor für Hutschiene, 27 mm breit
- Temperaturbereich -40...+85 Grad C, 0,01 Grad C Auflösung

ALLNET GmbH

Maistraße 2 - 82110 Germering
Tel.: +49 / 89 894 222 22 - Fax: +49 / 89 894 222 33
E-Mail: info@allnet.de - Internet: www.allnet.de

Irrtum und Produktänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen vorbehalten.
Die Produkte können von den hier gezeigten optisch abweichen.



- Feuchtebereich 0..100% Rel. Luftfeuchte, 0,1% Auflösung
- Art.-Nr. 60988

ALL4020 - HUT Schaltausgang

- 1 Relaiskontakt, potentialfrei
- Reedrelais mit 100 mA Schaltstrom,
- 27 mm Breite auf der Hutschiene
- Art.-Nr. 61959

ALL4021 - HUT Spannungsmesser

- für Gleichspannung Meßauflösung 0...40V 0,02V
- ohne galvanische Trennung
- mit 1 m Anschlußkabel für ALL3000/ALL4000
- 27 mm Breite auf der Hutschiene
- Art.Nr. 64680

ALL4022 - HUT Spannungsmesser

- für Gleichspannung, Auflösung 0-40V 0,02V, 0-400V 0,2V
- mit galvanischer Trennung
- mit 1 m Anschlußkabel für ALL3000/ALL4000
- 94 mm Breite auf der Hutschiene
- Art.-Nr. 64681

ALL4024 - HUT Spannungswächter

- Spannungswächter für Hutschiene, 27 mm breit
- Stellt fest, ob eine Leitung Spannung führt.
- 1-phasig, für Wechselspannung 220...240V
- Potentialgetrennt über Relais
- inkl. 1 m Anschlußkabel für ALL3000/ALL4000
- Art.-Nr. 60991

ALL4025 - HUT Kontaktzähler mit Entprellung

- Zählt, wie oft ein Kontakt geschlossen wurde.
- Mit elektronischer Entprellung.
- 27 mm Breite auf der Hutschiene
- Art.-Nr. 61953

ALL4026 - HUT Kontakteingang mit Entprellung

- Stellt fest, daß ein Kontakt geschlossen wurde.
- mit elektronischer Entprellung und 30 Sek. Impulsverlängerung.
- 27 mm Breite auf der Hutschiene
- Art.-Nr. 61954

ALL4027 - HUT 8 Port 250V/6A Relais

- 8-Port Relaisausgang für DIN-Schienenmontage 94 mm
- Schaltet 8 Relais mit EIN-Kontakten 250V/6A
- Benötigt 12V=Stromversorgung.
- Für Anschluß an ALL3000/ALL4000 (Max 8), 4001(max 5, oder mit ALL4003 max 8)
- inkl. 1 m Anschlußkabel für ALL3000/ALL4000
- Art.-Nr. 59502

ALL4029 - HUT Temperatur/Feuchtigkeits/Luftdrucksensor

- Temperaturbereich -40...+85 Grad C, 0,01 Grad C Auflösung.
- Feuchtebereich 0..100% Rel.
- Luftfeuchte,0,03% AuflösungLuftdruck 0...1023 mBar, 1 mBar Auflösung.
- Mit 1 m Anschlußkabel für ALL3000/ALL4000.
- Art.-Nr. 60990

ALLNET GmbH

Maistraße 2 - 82110 Germering
Tel.: +49 / 89 894 222 22 - Fax: +49 / 89 894 222 33
E-Mail: info@allnet.de - Internet: www.allnet.de

Irrtum und Produktänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen vorbehalten.
Die Produkte können von den hier gezeigten optisch abweichen.



ALL4035 - S0-Bus-Adapter

- für den Anschluß von Haustechnik-Zählern mit S0-Schnittstelle (Stromzähler, Gaszähler, Wasser-Zähler)
- Anzahl Impulse/Einheit wird im ALL4000 eingestellt. (nicht für ALL3000)
- Art.-Nr. 66480

ALL4038 - 433 MHz Funkmodul

- zusätzliches 433MHz-Funksendemodul
- inkl. 1 m Anschlußkabel für ALL4000
- Art.-Nr. 59507

ALL4039 - 868 MHz ELV Funkmodul

- 868 MHz Funkmodul zur Ansteuerung von ELV FS20-Steckdosen
- inkl. 1 m Anschlußkabel für ALL4000
- Art.-Nr. 58465

ALL4040 - HUT 6-fach Kontakteingang / Ausgang mit Optokoppler

- Für Hutschiennenmontage, 94 mm,
- Spezialversion mit 6 Eingängen und 6 Ausgängen, sowie Ausgängen für "Fehler" und "OK".
- Für Fernschaltvorgänge (UDP-Partnering mit 2* ALL4000 und 2* ALL4040) - NICHT für generische Schaltaufgaben !
- inkl. 1 m Anschlußkabel für ALL4000
- Art.-Nr. 59980

ALL4042 - HUT 8-fach Kontakteingang

- Für Hutschiennenmontage 94 mm,

- Zum Anschluß von bis zu 8 (potentialfreien) Kontakten.
- Offene Kontakte werden als "1" gewertet, geschlossene als "0" - ideal z.B. für Ruhestromschleifen (Türkontakte, Bewegungsmelder, Rauchmelder etc.)
- inkl. 1 m Anschlußkabel für ALL3000/ALL4000
- Art.-Nr. 59979

ALL4044 - HUT 6 fach 220V Netzspannungswächter

- Spannungswächter für Hutschiene, 94 mm breit
- Stellt fest, ob eine Leitung Spannung führt.
- 6-phasig, für Wechselspannung 220...240V
- Potentialgetrennt über Relais
- inkl. 1 m Anschlußkabel für ALL3000/ALL4000
- Art.-Nr. 59981

ALL4054 - HUT Schocksensor

- Für Hutschiennenmontage, 27 mm.
- Piezo-Sensor für Erschütterungen
- Empfindlichkeit kann über ein Potentiometer eingestellt werden.
- inkl. 1 m Anschlußkabel für ALL3000/ALL4000
- Art.-Nr. 61958

ALL4056 - HUT Lärmsensor

- Für Hutschiennenmontage, 27 mm.
- Registriert laute Geräusche über ein mitgeliefertes Kondensatormikrofon
- Empfindlichkeit (Schwellwert) über Poti einstellbar.
- Alarm bleibt für 10 Sekunden gespeichert und wird dann automatisch gelöscht.
- inkl. 1 m Anschlußkabel für ALL3000/ALL4000
- Art.-Nr. 62422

ALLNET GmbH

Maistraße 2 - 82110 Germering
Tel.: +49 / 89 894 222 22 - Fax: +49 / 89 894 222 33
E-Mail: info@allnet.de - Internet: www.allnet.de

Irrtum und Produktänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen vorbehalten.
Die Produkte können von den hier gezeigten optisch abweichen.



ALL4080 - HUT 3 zeiliges Display

- 3 zeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung für ALL4001 um Sensorwerte und Relaisstati anzuzeigen
- Für Hutschienenmontage 94 mm, Anschluß an Expansionport.
- Bis zu 8 Displays können an einen Kabel angeschlossen werden.
- 26-pol. Flachbandkabel, wird NICHT mitgeliefert
- Art.-Nr. 58463

ALL4095 - Watchdog-Modul

- Das Modul überwacht koninuerlich, ob der ALL4000 noch "lebt", indem es die Aktivität auf dem internen I2C-Bus beobachtet. Falls mehr als 3 Minuten keine Aktivität herrscht, wird ein Reset des ALL4000 durchgeführt.
- Reine Hardare-Lösung, keine Software/Programmierung erfoderlich !
- Das Modul wird in den ALL4000 eingebaut; es gehen keine Sensorsteckplätze verloren.
- Art.-Nr. 65944

ALLNET GmbH

Maistraße 2 - 82110 Germering
Tel.: +49 / 89 894 222 22 - Fax: +49 / 89 894 222 33
E-Mail: info@allnet.de - Internet: www.allnet.de

Irrtum und Produktänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen vorbehalten.
Die Produkte können von den hier gezeigten optisch abweichen.