

Starter Set Wasseralarm

Artikel-Nr.: 153405A0



Produkteigenschaften

- Zuverlässige Überwachung und Alarmierung bei auftretender Feuchtigkeit und Wasser in den eigenen vier Wänden
- Der Access Point verbindet das Smartphone über die Homematic IP Cloud mit den Homematic IP Geräten
- Der Wassersensor alarmiert bei auftretender Feuchtigkeit sowie einem Wasserstand ab einer Höhe von 1,5 mm – ideal für die Überwachung von Bädern und Kellern
- Die Alarmsirene ermöglicht eine zusätzliche akustische und optische Signalisierung im Alarmfall
- Feuchtigkeit und Wasser werden über die integrierte Sirene des Wassersensors und über die Alarmsirene signalisiert sowie in der Homematic IP App angezeigt
- Besonders zuverlässiges Homematic IP Funkprotokoll auf 868 MHz-Basis
- Hohe Sicherheit dank umfassender AES-Verschlüsselung und Serverstandort in Deutschland – keinerlei Eingabe persönlicher Daten erforderlich
- Das Starter Set Wasseralarm kann mit vielen weiteren Homematic IP Geräten jederzeit zu einer vollumfassenden Smart-Home-Lösung ausgebaut werden

Technische Daten (pro Gerät)

Access Point:	
Versorgungsspannung	Steckernetzteil (5 V)
Abmessungen (B x H x T)	118 x 104 x 26 mm
Typ. Funk-Freifeldreichweite	400 m
Wassersensor:	
Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Batterielebensdauer	5 Jahre (typ.)
Schutzart	IP44
Umgebungstemperatur	-20 bis +55 °C
Abmessungen (B x H x T)	80 x 80 x 30 mm
Typ. Funk-Freifeldreichweite	230 m
Lautstärke integrierte Sirene	ca. 77 dB (in 1 m Entfernung)
Alarmsirene:	
Versorgungsspannung	3x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Batterielebensdauer	2 Jahre (typ.)
Abmessungen (Ø x H)	124 x 45 mm
Typ. Funk-Freifeldreichweite	250 m

Logistische Daten

Artikelnummer	153405A0
EAN-Code	4047976534050
Kurzbezeichnung	HmlIP-SK8
Verpackungseinheit	6
Maße Verpackung	325 x 159 x 106 mm
Gewicht inkl. Verpackung	1127,8 g

Lieferumfang

Homematic IP Access Point (Steckernetzteil, Netzwerkkabel)
Homematic IP Wassersensor
Homematic IP Alarmsirene
Batterien
Montagematerial
Bedienungsanleitungen