


>>> Vers l'article de la boutique en ligne



**EAN CODE**



Écran mural 7 pouces avec CPU RK3288 et Android 9.0. 2GB Ram / 16GB de mémoire. Extensible par USB, résolution 1280x800 pixels, PoE (Power over Ethernet). La consommation d'énergie en fonctionnement 24h/24 et 7j/7 est de 5-8 watts lorsque l'écran est éteint. Extinction automatique de l'écran et Touch to wake, couleur blanche ;, Liquidation - seulement en stock

<b>CPU &amp; ; Display</b>	<b>CPU</b>	Quad core Rockchip 3288 Quad Core 4-Corte 1.2GHz
	<b>Display size</b>	écran tactile multipoint 7 pouces 800*1280 pixels
	<b>Système</b>	Android 8.1
	<b>Resolution</b>	800*1280
	<b>Brightness (Nit)</b>	about 260~300 NIT
	<b>Touch Panel</b>	capactive touch screen
<b>Mémoire</b>	<b>RAM</b>	2G
	<b>Nand Flash</b>	16G
	<b>Battery</b>	NO
	<b>Sound System</b>	1W * 2pcs speaker
<b>I/O ports</b>	<b>VESA PORT</b>	75*75cm
	<b>Front</b>	10 point capactive touch panel

		Speaker ; 2*1w
	<b>POE RJ45</b>	Entrée de l'interface Ethernet (câble RJ-45) supportant POE (IEEE 802.3af)
	<b>USB host</b>	1*USB type A
	<b>TF card slot</b>	*1
	<b>Mic</b>	Yes
	<b>DC</b>	12V DC en terminal d'alimentation
	<b>Camera</b>	Front camera 2.0MP
	<b>Mount</b>	2hole ; 60mm length for two screw RJ45 ; port( POE ; IEEE 802.3af) Vesa port 75*75cm
<b>Software specs</b>	<b>Système</b>	Google Android 6.0, support Flash 11.1
	<b>Vidéo</b>	MOV 1080P / AVI / WMV / RM / RMVB / 3GP / MKV / MP4 / ASF / VOB
	<b>Audio</b>	MP3 / WMA / WAV / AAC / FLAC / OGG
	<b>Logiciel d'application</b>	Vidéo / Movie / Music / FM en ligne
	<b>Office software</b>	Logiciels Office : Word, Excel, PPT, PDF, TXT, HTML, RTF, FB2, UMD
	<b>PDF Reader /Photo Browser</b>	PDF Reader / Photo browser
	<b>Langue</b>	Support multi-langues
	<b>Working tempo</b>	0--50degree
	<b>Customized software</b>	touch-wake function Booted with Super SU & ; BOOTING LOGO

Attention : la tablette n'a pas de bouton d'alimentation ! Il ne peut être éteint que par le matériel ! Une fonction d'extinction de l'écran avec mode veille et Touch to Wake est disponible. Adaptateur secteur fourni.

Si vous utilisez l'appareil comme station d'accueil, nous vous conseillons de tester le fonctionnement des apps avant de l'utiliser.

## Attributs

Attribut	Valeur
Arbeitsspeicher (RAM):	2



No. d'article: 158934  
Numéro de fabricant: ALLTAB7RK3288A10PoE

Attribut	Valeur
Betriebssystem:	Android 8
Bluetooth:	ja
Chipset:	RK3288
Diagonale:	7,0
Einsatzbereiche:	Indoor
Farbe Displayrand:	weiß
Farbe Gehäuse:	schwarz
Hauptspeicher:	16
Produktart:	Tablet
Poids:	0.3 Kg
Garantie:	24.00 Mois

## Accessoires

No. d'article	Désignation
146334	VESA wall mount for tablet, monitors very flat with securing
149144	VESA Adapterplatte Mini-PC an VESA Monitor-Halterung
186548	ALLNET Injeteur PoE Gigabit PoE & PoE+ (15,4W/30W)
112270	ALLNET ALL048900V2 / Power over Ethernet Injector AT++ 90W
136766	ALL-SG8205PDM managed Switch 5 Port Gigabit PoE
138516	ALLNET ALL-SG8245PM / commutateur Gigabit 5 ports géré, 4x P
107727	Synergy 21 Netzteil - 12V 12W - HEP rund für Unterputzdose
168029	ALLNET ALL-WCL1200AC / 1200Mbit Wireless Client
198301	VESA Standfuß Halterung höhenverstellbar für Tablet, Display
198302	VESA Standfuß Halterung höhenverstellbar für Tablet, Display
161472	VESA Desktop Standfuß Wand-Halterung Flex für Tablet, Display, Monitor 7,5cm/10cm Vesa, 2 Gelenke
174452	VESA desktop stand mount Flex for tablet
206389	ALLNET Ersatznetzteil 12V/2,5A Unterputznetzteil rund Standa
210286	ALLNET Ersatznetzteil zbh. Hohlbuchse -> Hohlstecker Adapterkabel Verlängerung -> 4,0mm x 1,7mm 1,5m
133125	ALLNET Passives Injektor Adapter Kabel Set DC Hohlstecker Adapter 5.5 mm gerader Stecker



No. d'article: 158934  
Numéro de fabricant: ALLTAB7RK3288A10PoE

No. d'article	Désignation
188381	ALLNET PoE Inject PoE Gigabit (15,4W/30W/45/60/95W) "ALL0495BT"

[Cliquez ici pour découvrir d'autres articles de cette catégorie dans notre boutique.](#)